

■ LEDランプ

[特 長] 定格入力電圧100～242V

片側給電／電源内蔵タイプ

ガラス製

基本は照明器具側の配線作業(QRコード参照)が必要ですが、一部点灯管方式の照明器具では配線作業不要にてご使用いただけます。(※1)(※2)

(※1)点灯管を使用する器具の場合は付属のダミー点灯管を使用することで配線作業不要でお使いいただけます。

適合点灯管:FG-1P FG-4P

(上記以外の点灯管には適合いたしません。)

(※2)ダミー点灯管をご使用の際は安定器の状態(経年劣化等)により不点・チラツキが発生する恐れがあります。

その場合はダミー点灯管を外した上で片側給電の配線作業を行って下さい。



	形 名	希望小売価格 (税抜価格)	色温度	口金	外形寸法(mm)		質量 (g)	ランプ 電圧 (V)	全光束 (lm)	消費電力 (W)	定格寿命 (h)
					管全長 (L)	外径 (D)					
直管20W相当	ST8A-0.6M 8.7W/865	オープン	昼光色 (6500K)	G13	580	28	100	100-242	1,050	8.7	50,000
	ST8A-0.6M 8.7W/850	オープン	昼白色 (5000K)	G13	580	28	100	100-242	1,050	8.7	50,000
	ST8A-0.6M 8.7W/840	オープン	白 色 (4000K)	G13	580	28	100	100-242	1,050	8.7	50,000
直管40W相当	ST8A-1.2M 17.5W/865	オープン	昼光色 (6500K)	G13	1,198	28	190	100-242	2,100	17.5	50,000
	ST8A-1.2M 17.5W/850	オープン	昼白色 (5000K)	G13	1,198	28	190	100-242	2,100	17.5	50,000
	ST8A-1.2M 17.5W/840	オープン	白 色 (4000K)	G13	1,198	28	190	100-242	2,100	17.5	50,000

※スペックは予告なく変更になることがあります。

※調光器には非対応の為、調光100%でも使用しないで下さい。ランプの短寿命の原因になります。

※ランプ本体の改造や加工はしないで下さい。

※直流電源では絶対に使用しないで下さい。

※回路、非常用照明器具、誘導灯器具では絶対に使用しないで下さい。

※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。



作業手順はこちら

[お問い合わせ先] OSRAM LEDVANCE

日本総代理店

光洋電機株式会社

〒653-0039 兵庫県神戸市長田区日吉町3丁目1番18号

TEL:078-621-1212 FAX:078-647-5511

<http://www.koyodenki.co.jp>

販売代理店